

Talisman DAC instrukcja

Najpierw włożyć przewód sieciowy 230 V do gniazda, następnie podłączyć przewody do źródeł cyfrowych oraz przewody głośnikowe.

Przy zmianie jakichkolwiek przewodów bezwzględnie najpierw wyłączyć wzmacniacz!

W przypadku wyładowań atmosferycznych odłączyć od wzmacniacza przewody od źródeł cyfrowych i przewód sieciowy 230 V!

Załączenie wzmacniacza przyciskiem ON, przy wyłączeniu przytrzymać przez minimum 3 sekundy przycisk OFF.

Przycisk FUNCTION służy do zmiany ustawień w przetworniku DAC.

Dostępne funkcje:

- 1) Filtry cyfrowe, F1 sharp roll – off, F2 slow roll off, F3 short delay sharp roll off, F4 short delay slow roll off
- 2) Załączenie i wyłączenie dither: DF wyłączony, DN włączony
- 3) Załączenie i zmiana wyjścia na PCM lub DSD
- 4) Wybór częstotliwości dla wyjścia DSD
- 5) Krótkie wciśnięcie zmienia wejścia cyfrowe
- 6) Długie wciśnięcie uaktywnia dolny wiersz menu
- 7) Zmiana rodzaju filtra cyfrowego: długie wciśnięcie – zostanie podświetlone okno filtrów, krótkie wciśnięcie – zmiana na kolejny filtr, zwolnić przycisk i poczekać 5 sekund, układ wyjdzie z trybu MUTE i włączy wybrany filtr.

Załączenie dither:

- wcisnąć długo – podświetlone zostanie okno F1, wcisnąć ponownie długo – podświetlone zostanie okno DF, wcisnąć krótko, zmieni się napis na DN, oznacza to załączenie – DITHER ON. Napis DF oznacza wyłączenie dither – DITHER OFF.

Analogicznie do wyboru DSD lub PCM na wyjściu i wyboru częstotliwości dla DSD.

Uwaga: przetwornik działa tylko przy ustawieniu dowolnej, jednej z trzech częstotliwości DSD 2.82 MHz, 5.64 MHz, 11.2 MHz, w przypadku wybrania PCM przetwornik jest zablokowany.

Wzmacniacz nie posiada żadnych bezpieczników topikowych, zabezpieczenia są szybkie elektroniczne, zadziałanie zabezpieczeń powoduje całkowite wyłączenie wzmacniacza, należy wtedy ponownie włączyć wzmacniacz przyciskiem ON.

Nadajnik podczerwieni (pilot) umożliwia sterowanie głośnością w 48 krokach, balansem i funkcją MUTE. Dodatkowo głośność można regulować przyciskami na panelu frontowym.

NIE WOLNO odłączać i załączać przewodów głośnikowych przy pracującym wzmacniaczu!

Nie wolno podłączać kolumn o impedancji mniejszej niż 4 Ohmy!

Dane techniczne:

- Moc wyjściowa: 100 W (dla 8 Ohm), 130 W (dla 4 Ohm)
- Pobór mocy na biegu jałowym: 130 W
- Waga: ok. 50 kg
- Wymiary: 44 x 22 x 55 cm (szer. x wys. x gł.)